




1

Lors de la mise à jour du **PRIUM-4** en version TL4.0, il est possible que le **PRIUM-4** affiche « **CONNECTION IN PROGRESS** » en continu sans que la barre de progression n'évolue. Cela peut arriver lorsque l'accès au réseau Internet est indisponible ou perturbé.





*Veillez trouver ci-dessous, une procédure pour contourner ce phénomène pouvant rendre le PRIUM-4 non opérationnel. Cette manipulation rendra possible le rechargement d'une version antérieure au TL4.0 (ie v3.32) lorsque celle-ci est rendue impossible à l'affichage de l'écran du PRIUM-4 "CONNECTION IN PROGRESS".*

**Attention la procédure ci-après doit être suivie scrupuleusement. Il convient qu'elle soit effectuée par un technicien formé, sous peine de rendre le lecteur définitivement non opérationnel.**

2






Appuyez simultanément sur la touche  associé à la touche  pour redémarrer le **PRIUM-4**.

3

Lorsque le **PRIUM-4** affiche à l'écran :-), appuyez de manière répétitive sur la **touche F**, jusqu'à faire apparaître le menu de démarrage.



4




A l'aide des touches   sélectionnez « **Delete menu** » puis appuyez sur la touche .








5



Dans le menu « **Delete menu** », sélectionnez à l'aide des touches   « **Delete application** » et appuyez sur la touche .


6

Dans le menu « **Delete application** », sélectionnez à l'aide de touches   l'application >>**TKI**<<. Puis appuyez sur la touche  pour supprimer l'application.





7



Le message « Deletion will take effect at next reset strike a key »\* apparaît puis appuyez sur la touche . La ligne **\*\*TKI\*\*** clignote.

Deletion will take effect at next reset strike a key

8

Appuyez simultanément sur la touche  associé à la touche  pour redémarrer le **PRIUM-4**.



9

Vous pouvez maintenant recharger la version précédente conforme TL 3.30 (v3.32) à l'aide du loader « **Loader\_PRIUM4\_EI\_v03.32\_TMAJ\_v01.04** » qui est dédié à cette opération. Une fois le retour du **PRIUM-4** à la v3.32 effectué, une nouvelle tentative de mise à jour vers la version conforme TL4.0 pourra être lancée à l'aide de la procédure spécialement prévue à cet effet (cf. [procédure\\_MAJ\\_P4\\_TL4](#)).

**\*Pour annuler la manipulation en cas d'erreur (choix de l'application) appuyez sur la touche rouge. Attention ! Suite à l'appui sur la touche verte après sélection de l'application à supprimer, aucune annulation n'est possible.**